

Пульт «3 в 1 для Came» v3 Came TOP, TAM, TWIN

Замена оригинала + Копировщик



Пульт «3 в 1 для Came» может:

1. Заменить оригинальные пульты Came: TOP-432NA, TOP-434NA, TOP-432EE, TOP-432EE, TAM-432SA, TW2EE, TW4EE.

Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.

2. Скопировать код (по схеме пульт-пульт) с любого вышеуказанного уже добавленного в приёмник пульта.

В версии 3 реализована полноценная поддержка формата пультов TW2(4)EE, изменен порядок входа в режим копирования, теперь можно на нужную кнопку настроить любую поддерживаемую систему в режиме замены оригинального пульта.

При копировании с защищенных пультов серии TWIN и TW выставлять защитные перемычки в правильную позицию НЕ нужно! Код без действий с перемычками сразу корректно копируется и будет работать! Исходным пультом можно продолжать пользоваться! Копии не мешают друг другу!

По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) ячейки запрограммированы в следующих режимах: Кнопка А - Came TOP/TAM 12 бит, кнопка В - Came TOP/TAM 24 бита, кнопки С и D - Came TWIN: TW2(4)EE.

Сброс к заводским настройкам (для полного сброса скопированных кодов всех кнопок):

1. На пульте «3 в 1 для Came» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А, В, D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунд световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, коды систем во всех ячейках памяти установлены в заводские настройки по таблице №1.

Для назначения нужной системы в режиме «замены оригинала» на нужную кнопку:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+С+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. **Отпустите кнопки.**
4. **Нажмите и удерживайте нужную кнопку.** Световой индикатор вспышками будет «отсчитывать» системы: 1-я вспышка Came TOP/TAM 12 бит, 2-я вспышка Came TOP/TAM 24 бита, 3-я вспышка Came TW2(4)EE.
5. **Отпустите кнопку после вспышки «отсчета» нужной системы.**

Порядок копирования с действующего пульта в формате Came:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки В+С+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. **Отпустите кнопки.**
4. На «3 в 1 для Came» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую планируется выполнить копирование. Световой индикатор выдаст короткую вспышку, затем сразу произойдет переход в режим копирования (ожидания приёма кода), при этом возможно тусклое слабое моргание светодиодного индикатора.
5. Далее продолжайте **удерживать кнопку** на пульте «3 в 1 для Came», при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт, нажмите и удерживайте на нём рабочую кнопку (которую требуется скопировать). На пульте «3 в 1 для Came» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной.
6. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана! Продолжайте удерживать кнопку на пульте «3 в 1 для Came» - световой индикатор кол-вом вспышек покажет тип распознанной системы: 1 вспышка - Came TOP/TAM 12 бит, 2 вспышки - Came TOP/TAM 24 бита, 3 вспышки - Came TWIN, TW2(4)EE
7. Итог: Одна кнопка исходного пульта скопирована на пульт «3 в 1 для Came». Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия. Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется – повторите всё сначала. Если копирование не получается – скорее всего исходный пульт не поддерживается пультом «3 в 1 для Came».

Примечания: С работающего пульта «3 в 1 для Came» (как и с оригинального пульта) также можно сделать копию на другой такой же пульт «3 в 1 для Came», при этом количество копий не ограничено. Все копии на базе пульта «3 в 1 для Came» будут работать, никак не мешая друг другу. Копирование с защищенных пультов TWIN2 и TWIN4 (красный светодиод) работает только с определенного расстояния от исходного пульта. При копировании сначала приложите пульты вплотную, затем медленно отдаляйте.

Копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).

Эксплуатация:

1. Нажмите на нужную кнопку на пульте «3 в 1 для Came» и дождитесь срабатывания автоматики (обычно до 1,5 сек).
2. Если дальность действия пульта «3 в 1 для Came» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).